

KIT DE EMERGENCIA LED ILUMINACIÓN

DESCRIPCIÓN:

Kit de emergencia complemento para equipos LED, encendido automático al desconectarse del suministro eléctrico. Con test para prueba.

APLICACIÓN:

Aplicable a lámparas de accionamiento de corriente constante led, como lámparas de pie, lámparas de techo, luz de panel, tubo T5/T8, ampolletas, etc.



CARACTERÍSTICAS:

CÓDIGO	FBSSB18W90(IM)
MODELO	ZLZD-E18W
VOLTAJE	AC 220 V
FRECUENCIA	50 Hz
BATERÍA DE LITIO	11.1 V / 3000 mAh
TIEMPO DE CARGA	> 24 h
AUTONOMÍA	90 min
TIEMPO DE RESPUESTA	< 1seg
LUMINANCIA DE EMERGENCIA	> 50 Lumen
APLICABLE HASTA	< 18 W
IP	30
DIMENSIONES DEL INVERSOR	185 x 22 x 22 mm
DIMENSIONES DE BATERÍA	233 x 35 x 15 mm